

System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon



System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon

Systembeskrivelse

2 veis kommunikasjon med lyd og bilde.

På ringetablå, ring på til en bruker, det ringer da på brukerens svarapparat og blinker i led diode. Trykk da på telefon-symbol på svarapparat. Du kan da prate og se personen i 120 sekunder.

Ønsker du å åpne dør trykker du på nøkkelsymbolet. Dette kan også gjøres hvis du kun ønsker å åpne dør. Dør åpnes. Hvis det er montert en ringeknapp utenfor eventuell dør 2 som og er koblet til svarapparat, benyttes denne for å informere at du nå er utenfor dør nr 2. Svarapparat har da en annen ringetone (mulig ikke relevant). Man kan og trykke på skjermsymbol for å se om det er noen ved inngang via kamera i utendørsstasjonen. Du kan da se i 30 sekunder fra kameraenhet.

System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon

Se brukerveiledning for videre informasjon om skjerm innstillinger som lys og kontrast punkt 8.5.2.

Bruk knappene opp ned og bekreft med symbolene som er beskrevet i 8 .5.6 Følg universiell utforming for montasje. Oppkall apparat utenfor inngangsdør og svarapparat inne i brukers leilighet.

System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon

Overstyring/Manuell funksjon

App styring

Man kan koble til 8 smarttelefoner eller nettbrett pr svarapparat via APP. Se egen vedlagt manual for igangsetting eller brukermanual. Dette kan bruker selv sette i drift om ønskelig.

Følg brukermanual for å sette dette opp.

Drift av system

Systemet er alltid på trenger ingen igangkjøring kun sikring til porttelefon.

System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon

Alarmer og overvåkning

Ingen

Hva er dette henvisning til

Brukerveiledning

Ta med plassering av svar og oppkall apparater.

Vurder behovet for topologitegning.

Er det en sentralenhet?

ER dette en bare mulighet bruker kan konfigurere selv om denne funksjonen ønskes? (Ikke levert av prosjektet)

Ja

System og Funksjonsbeskrivelse Porttelefon

Start av system.

Trenger ingen igangkjøring kun strøm på

Stopp av system.

Trenger ingen prosedyre kun strøm av

Regulering/drift av system

Ikke relevant

Forriglinger.

Normalt sett ikke nødvendig da du kan åpne dør som er tilkoblet fra svarapparat.

Logg og trender

Ikke relevant

Vedlikehold

Ingen vedlikehold ut over vanlig rengjøring som er nødvendig, bruk fuktig ren klut.

Driftskontroll

Trenger ingen drift, sørg for at kameraglass er rent.